

SATRObox SD USB PVR/HD USB PVR

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "menu" a vyberte položku "Inštalácia" - "Vyhľadávanie kanálov"
(ak by zariadenie žiadalo PIN kód od výroby je stanovený na: 0000)



(po potvrdení výberu sa zobrazí tabuľka pre nastavenie údajov vyhľadávania)

2. Pomocou diaľkového ovládača nastavte príslušné hodnoty (**vid' obrázok dole**). Nastavenia Frekvencie a ID siete sa líšia podľa lokality, ostatné údaje sú nemenné. (zmenu frekvencie vykonáte stlačením tlačidla "ok" a následným dohľadáním príslušnej frekvencie v zobrazenej tabuľke, výber potvrdíte tlačidlom "ok")
(pomôcka: pri správne zadaných hodnotách sa v spodnej časti farebne zobrazia % úrovne a kvality signálu)



3. Po zadaní príslušných hodnôt je nutné tlačidlom "ok" potvrdiť položku "Spustiť vyhľadávanie".



4. Po ukončení vyhľadávania je nutné tlačidlom "ok" potvrdiť uloženie kanálov
(pozn.: počet nájdených kanálov môže byť v závislosti od typu antény a lokality rôzny)

[Pri preladovaní SATROboxu HD USB PVR je postup rovnaký, menu zariadenia je iba v inom farebnom prevedení]